

# Scheda tecnica

## Molla a morsetto per corde conduttrici

Codice articolo: 6049273



La compensazione del potenziale funzionale del sistema di supporto del cavo può essere stabilita con la molla di serraggio.

L'accessorio viene bloccata sul bordo del canale del cavo e la fune viene quindi bloccata nel supporto previsto della molla di bloccaggio.

Adatto a cavi da 10 a 35 mm<sup>2</sup> e deve essere montata ogni 1500 mm.



**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	6049273
Sigla 1	Morsetto rapido
Sigla 2	per montaggio senza viti
Produttore	OBO
Dimensione	10-35mm <sup>2</sup>
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,731 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Molla a morsetto per corde conduttrici

Codice articolo: 6049273



## Misure



Lunghezza	40 mm
Larghezza	16 mm
Altezza	40 mm

## Dati tecnici

Adatto per	Conduttore tondo
Spessore materiale	0,8 mm
Sezione	35 mm <sup>2</sup>
Tipo di accessorio	altro
Accessori	sì
Pezzo di ricambio	no